

CHANGEMENT DE DOUBLE-POCHE STAYSAFE Fresenius Medical Care

TOUTE MANIPULATION DOIT S'EFFECTUER /

- Dans un endroit propre, portes et fenêtres fermées
- Avec du matériel nettoyé régulièrement (potence, organisateur, balance...)
- Enlever montre et bijoux
- Avec des mains propres

Nettoyer le plan de travail (selon le protocole du service)

PROCEDER AU LAVAGE DE PROPRETE DES MAINS

Préparation du matériel

Une poche réchauffée:

**VERIFIER LA DATE DE PEREMPTION
LE VOLUME
LA CONCENTRATION EN GLUCOSE
L'ABSENCE DE FUITE ET LA LIMPIDITE**

Un bouchon bétadiné

Une potence avec le support d'organisateur et l'organisateur

**Mettre un masque
Lavage des mains de propreté**

Installation du matériel

Ouvrir le suremballage de la poche

Dérouler et séparer les lignes de la poche

Positionner le disque dans l'organisateur

Séparer les poches (pleine en haut de la potence, vide en bas)

Insérer le bouchon bétadiné dans l'encoche située à gauche de l'organisateur (inverser pour les gauchers)

Sortir l'extension des vêtements

PROCEDER AU LAVAGE ASEPTIQUE DES MAINS

Connexion au système

Insérer l'extension de cathéter dans l'encoche située à droite
(inverser pour les gauchers)

D'une main dévisser le bouchon protecteur du disque

De l'autre dévisser l'extension du cathéter de son bouchon et
la connecter immédiatement sur le disque

Ouvrir le clamp de l'extension du patient

La flèche bleue du disque est sur la position drainage ●

Le drainage commence

Quand le drainage est terminé,

Tourner la flèche bleue du disque jusqu'à la position ● ●

Compter jusqu'à 5 pour effectuer le rinçage des lignes (flush)

Tourner la flèche bleue du disque jusqu'à la position ○ ● ●

pour infuser (possibilité de régler le débit de l'infusion)

quand l'infusion est terminée, tourner la flèche bleue du

disque jusqu'à la position ● ● ●

(fermeture et mise en place automatique de l'obturateur)

Déconnexion du système

Fermer le clamp de l'extension du patient

D'une main dévisser la protection du bouchon bétadiné

De l'autre dévisser l'extension du patient du disque et la

connecter immédiatement sur le bouchon bétadiné

Oter l'extension de cathéter du patient de l'organiseur

L'échange terminé

Procéder aux vérifications et consignes préconisées par votre
centre